

PHONEAIRE

16-1055

SISTEMA DE ENTRADA TELEFÓNICA INALÁMBRICA

CARACTERÍSTICAS

- Controla hasta 2 dispositivos
- Alcance inalámbrico de hasta 2,000 pies
- Capacidad de 500 códigos de acceso
- Seguridad con bloqueo después de 3 intentos
- Código maestro personal
- Código de activación y código de inactividad
- Código de único uso
- Memoria no volátil
- Relevador con tiempo variable
- Entrada de eventos
- Tonos audibles
- Luz de noche



INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

¿Para qué gastar y complicarse enterrando una línea telefónica? ¡Utilice dispositivos inalámbricos y ahorre!

FUNCIONA CON LA LÍNEA EXISTENTE

Este dispositivo no requiere una línea telefónica dedicada, por lo tanto, si ya cuenta con una línea telefónica, ¡Ya está listo!

ROBUSTO Y DURADERO

Construido de acero inoxidable y acero granallado, esta carcasa está diseñada para ser duradera.

PROGRAMACIÓN QUE USTED CONOCE

Los pasos de programación del teclado son rápidos, sencillos y familiares ya que son idénticos a los utilizados en todos los teclados de Security Brands.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO

Dimensiones	7-3/8"(H) x 7-3/8"(W) x 5-1/4"(D) Transmisor (16-1055t)
	7-3/8"(H) x 7-3/8"(W) x 5"(D) Receptor (16-1055r)
Peso de Envío	9 lbs.

ELÉCTRICAS

Entrada	12 VAC / VDC
Consumo de Corriente (Transmisor)	menos de 103 mA @ 12 VDC en espera con luz nocturna
	menos de 122 mA @ 12 VDC con relevador activado

RELEVADOR

Capacidad Nominal del Contacto	2 A @ 30 V / .5 A @ 125 V Carga CD/Carga CA
Voltaje de Conmutación Máximo	125 V / 125 V
Capacidad de Corriente Máxima	2 A / 2 A
Potencia de Conmutación Máxima	60 W / 62.5 VA
Relevador con Tiempo Variable	1-99 segundos

AMBIENTALES

Temperatura de Operación	-15 a 175 °F
--------------------------	--------------

FUNCIONES ADICIONALES

- Cadencia de doble timbre
- Llamada en espera
- Desvío de llamada
- Volumen de micrófono y bocina ajustable
- El modo de bajo consumo

ENTRADA TELEFÓNICA

Cuando un invitado oprime el botón de llamada en la unidad, el teléfono conectado timbra con una cadencia de doble timbre, señalando que esta llamada es de la unidad.

Entonces se puede permitir el acceso a través del teclado del teléfono conectado.

Adicionalmente, se puede llamar a la unidad desde el teléfono conectado y se puede abrir y mantener.



16-1055t
TRANSMISOR



16-1055r
RECEPTOR



SECURITY BRANDS INC™
su *socio* en el control de acceso

Security Brands, Inc. Teléfono: (303) 799-9757
1675 W Yale Ave Línea Gratuita: (800) 541-5677
Englewood, CO 80110 Fax: (303) 799-9756

securitybrandsinc.com